EM8710

Sistema dallarme GSM a lungo raggio wireless 868 MHz

Sistema dallarme GSM wireless

• Sistema dallarme GSM con sirena e batteria di backup integrate, controllato da touchpanel, app gratuita e telecomando
• Possono essere programmati fino a 5 numeri di telefono che riceveranno un SMS e/o una chiamata
• Frequenza 868 MHz per lunga portata tra il sistema dallarme ed i sensori: 150 metri
• Programmabile e controllabile in remoto via app (funziona utilizzando SMS)
• Ricevi un avviso quando una porta/finestra non è chiusa al momento di attivazione dellallarme
• Nessuna registrazione, né canoni mensili necessari
• Semplice disattivazione dellallarme utilizzando il tag RFID
• Rilevamento di interferenze radio e funzione di costrizione
• Facile da installare ovunque grazie alla funzione GSM
• Supporta 50 sensori wireless di cui 9 sensori con nome specificato
• Comunicazione vocale a due vie: Ascolto e risposta
• Contenuti del kit: Pannello di controllo, 1x rilevatore di movimento PIR, 1x contatto porta/finestra, 1x telecomando, 2x tag RFID, 1x adesivo per finestra

DESCRIPTION

EM8710 è un sistema dallarme GSM con batteria di backup e sirena integrate. Installa e controlla facilmente il sistema di allarme GSM wireless a lungo raggio 868MHz. Non è richiesto alcun abbonamento o canone mensile. Gli accessori inclusi (rilevatore di movimento, contatto per portafinestra, telecomando e due tag RFID) forniscono una buona base per proteggere la casa. Durante un allarme fino a 5 persone saranno avvisate con un SMS o una telefonata. La comunicazione bidirezionale tra il pannello dellallarme e gli accessori fornisce un feedback quando una porta o una finestra non è chiusa quando è attivato il sistema di allarme. La frequenza di 868MHz non crea interferenze e garantisce una distanza operativa di 150 m tra il pannello dellallarme e gli accessori. L'installazione può essere eseguita facilmente da soli utilizzando l'app gratuita (funziona tramite SMS). Il sistema di allarme può essere controllato tramite il pannello dello stesso allarme, l'app e il telecomando. Utilizzare i tag RFID per disattivare il sistema di allarme. EM8710 emetterà un allarme silenzioso quando il sistema viene disattivato forzatamente. Quando la frequenza è sabotata da jammer radio, la sirena suona ed è inviato un SMS.

TECHNICAL

• Control Panel
• ----------
• Dimensions in mm. (WxHxD): 190 x 131 x 31
• Weight in grams: 362
• Power supply input: 100 - 240V AC 50-60Hz
• Power supply output: 9V DC 1A
• Mobile GSM frequency: 850 / 900 / 1800 / 1900Mhz
• Stand-by current: 80mA
• Alarm current: 240mA
• Power consumption: 1W - 2,2W
• Back-up battery: Lithium-Ion battery 3,7V 2000mAh
• Internal siren: 95dB
• Maximum amount of sensors:
• 10 x Remote controls
• 50 x Sensors
• 50 x RFID-Tags
• 1x Wireless siren
• Sensor frequency: 868MHz

• Transmission range:
• Temperature: -10 to 50 degrees Celsius

LOGISTIC

• Product Weigth: 327.00 g
• Retail packaging Dimension (mm): 202 x 161 x 106
• Retail packaging Weigth: 917 g
• Master carton Qty: 12
• Master carton Dimension (cm): 42 x 34 x 33,5
• Master carton Weigth: 10.50 kg













