

EW3893

Fonte de alimentação dedicada para 65W 18.5V 3.5A, 19.5V 3.33A para HP/COMPAQ,HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series. Conector: 7.4*5.0mm

- Fonte de alimentação com seleção automática de tensão
- Completo com um conector de 5.0*3.0mm
- Compatível com: HP Compaq Business notebooks: nc2400, nc2400, nc4200,nc4400,nc6220,nc6230,nc6320,nc6400 nx6310,nx6315,nx6320,nx6325,nx7300,nx7400, 2210, 2210b, 2510, 2510b, 2510p, 2710, 2710b, 6510b, 6515b, 6715b, 6715s, 6720t, 6910b, 8510b,8510w,8710b,8710w,TabletPC TC4400; HP Pavillion DV2,DV3, DV4, DV5,DV6,DV7 series , Compaq Presario CQ20, CQ40,CQ45, CQ50, CQ60, CQ70 series;HP G70 series; HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series
- Com proteção contra o sobreaquecimento, sobretensão, sobrecorrente e curto-circuito
- Para de carregar quando a bateria está totalmente carregada

DESCRIPTION

Perdeu ou danificou a fonte de alimentação do seu portátil, ou precisa de um novo? O carregador de portátil EW3893 65W 18.5V 3.5A, 19.5V 3.33A para HP/COMPAQ,HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series é um substituto perfeito para o seu novo portátil. Conectores robustos e de qualidade.

Todos os carregadores de portátil Ewent são feitos de componentes sólidos e de qualidade e encaixam perfeitamente no orifício de potência do seu portátil. A alimentação EW3893 dispõe de 1 conector com dimensões de 7,4*5,0 mm, adequados para portáteis de marcas como HP/COMPAQ. Este adaptador dedicado adapta-se automaticamente à tensão necessária, graças à tecnologia inteligente com que está equipado, capaz de detetar qual o conector que está inserido. Para encontrar o conector de que necessita para o seu portátil, recomendamos que verifique não só se o tamanho corresponde e, em seguida, o conector "in", mas também verifique se a tensão indicada no conector do adaptador é a correta para o seu portátil. Para saber mais sobre a tensão de cada conector, consulte a embalagem ou o rótulo da alimentação original.

Ideal para a segurança

Não foram feitas concessões de segurança. O adaptador tem um sistema de proteção inteligente quadruplicado, que protege contra o sobreaquecimento, sobretensão, em circuitos de corrente e curto-circuito. Além disso, o cartão de carregamento para quando se apercebe que a bateria está cheia.

Como posso calcular os watts do portátil?

Para saber se o carregador de portátil é adequado para o seu portátil, é necessário calcular a potência do portátil. Verifique primeiro as propriedades originais do carregador ou do portátil. Em seguida, multiplique os Volts pela amperagem para obter a potência total necessária. Por exemplo: Se o carregador original tiver uma saída de 15V 3A, é necessário um adaptador com uma potência mínima de 45 Watts (15V x 3A).

TECHNICAL

- Maximum Power: 65W
- Input: 110-240V~, 50/60Hz, 1,5A Max
- Output: 18.5VDC, 3,51A, 65,0W; 19,5VDC, 3,33A, 65,0W
- Converter Efficiency: $\geq 88\%$
- Size: 109 x 47 x 30 mm
- Weight: 240g
- DC Cable length: 120 cm
- AC Cable length: 150 cm
- Full Protection: Over Voltage Protection, Over Power Protection, Over Current Protection, Short Circuit Protection, Over Temperature Protection

LOGISTIC

- Product Weight:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weight:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weight:



FOR HP/COMPAQ 65W



HOW TO CHOOSE THE CORRECT ADAPTER?



MULTI INTELLIGENT SAFETY PROTECTIONS

