EW3871

Tomada eléctrica de secretária Power strip de 2 vias com 2 carregadores USB e 1 carregador USB-C, com ficha Schuko de 16A

• 45° 2 Schuko tomadas elétricas para alimentar 2 dispositivos elétricos; 2 portas USB tipo A normais e 1 porta USB tipo C (5V/3A - PD / QC 3.0) para carregar os mais modernos e atualizados tablets/smartphones e dispositivos eletrónicos
• Ative e desative todas as tomadas elétricas e portas USB de uma só vez com o interruptor de alimentação ON/OFF iluminado
• Design moderno que não ocupa espaço: todas as tomadas elétricas e portas USB são facilmente acessíveis
• Carregamento seguro: o cabo de alimentação está equipado com proteção para crianças em cada tomada
• Cabo: comprimento 1,5 m
• 4 pés antiderrapantes para garantir que não escorrega ou cai da mesa

DESCRIPTION

Com a tomada de alimentação de secretária EW3871 pode ligar 2 dispositivos elétricos e 3 dispositivos USB ao mesmo tempo. As portas USB têm uma capacidade total de 2.4A e têm proteção contra sobrecarga. Pode colocar o cabo elétrico na sua secretária e os 4 pés antiderrapantes garantem que se mantém no lugar. Pode ativar ou desativar todas as tomadas elétricas e portas USB de uma só vez com o interruptor on/off iluminado.
2 tomadas e 3 portas USB
A tomada EW3871 tem 2 tomadas para conectar 2 dispositivos elétricos/eletrônicos. As 2 portas USB normais tipo A (5V/2.4A) e acima de tudo 1 porta USB tipo C (5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.66A) são adequadas para carregar os mais modernos e atualizados tablets/smartphones e dispositivos eletrónicos. As duas portas USB tipo A são adequadas para carregar smartphones e tablets com uma carga máxima de 2,4A de uma só vez, enquanto a porta USB tipo C de última geração suporta carregamento rápido (PD Quick Charge 3.0 – 20W)
Ative ou desative todas as tomadas e portas USB com 1 switch.
Use o interruptor iluminado para ativar ou desativar toda a tomada de uma só vez. Este é um ótimo recurso para economizar na sua conta de luz e para fins de segurança. O uso de energia em standby é impedido. É mais seguro desativar todos os dispositivos elétricos de uma só vez, em vez de ter todos os dispositivos ativados em todos os momentos.
Design de economia de espaço
O EW3871 apresenta um design que economiza espaço e ocupa apenas espaço limitado na sua secretária. Todas as tomadas e portas USB são facilmente acessíveis. Está equipado com um cabo de 1,5 m de comprimento. Além disso, a ficha Schuko 16A, economizadora de espaço, está equipada com um ângulo de 90°, o que a torna ideal para inserção em tomadas de parede presentes em espaços estreitos e estreitos!
Dispositivo seguro
As portas USB e tomadas elétricas têm proteção para crianças em cada porta.

TECHNICAL

• Outlets: 2x Type F female 16A 45° angle
• Switch with light: Yes
• Input: AC 110-230V-50-60Hz
• 1 USB type C (5V/3A, 9V/2.22A 12V/1.66A) PD/QC3.0 fast charge - Max power:20W
• 2 USB type A (5V/2.4A)
• Protection: Children
• Cable: H05VV-F 3G 1.5 mm2 - 1.5 mt.
• Plug connector: space-saving Schuko 16A (Type CEE 7/7)
• Max voltage: 250V/3680W
• DImensions: 10x8.5x5.0 cm
• Weight: 306 gr
• Color: Black

LOGISTIC

- Product Weigth:
- Retail packaging Dimension (mm):
- Retail packaging Weigth:
- Master carton Qty:
- Master carton Dimension (cm):
- Master carton Weigth:







