

EW3990

Inversor de potencia de 150 W de 12 V a 230 V con puerto USB de 2,1 A

Proporcione alimentación a sus dispositivos y cárguelos sobre la marcha

- Inversor de potencia de 12 VCC a 230 VCA
- Conectar al encendedor del automóvil
- Puerto USB de 2,1 A integrado para cargar y alimentar su teléfono inteligente, tableta y otros dispositivos alimentados a través de USB
- Potencia de salida de 150 vatios
- Encaja en el portavasos del vehículo
- Cuenta con protección contra deficiencias de voltaje, sobretensiones, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito
- Proporcione alimentación a sus dispositivos y cárguelos sobre la marcha

DESCRIPTION

El inversor de potencia de 150 W de EW3990 de 12 V a 230 V con puerto USB de 2,1 A USB proporciona alimentación a los dispositivos cuando está de viaje. Cargue los dispositivos USB a través del puerto USB integrado. Su EW3990 cuenta con una protección cuádruple: protección contra deficiencias y excesos de voltaje, sobrecarga, sobretensiones y cortocircuito. Conecte el inversor fácilmente al encendedor de cigarrillos del vehículo. ¿Sabía que su EW3990 encaja en el portavasos del vehículo? 150 vatios de potencia. El inversor EW3990 de 12 V a 230 V proporciona alimentación continua de 150 W con una potencia máxima de 300 W. Conecte dispositivos al inversor, como televisores LCD, reproductores multimedia, equipos portátiles, nevera portátil, bombas, etc. Conexión sencilla al encendedor de cigarrillos del vehículo. Conecte el inversor de alimentación EW3990 al encendedor de cigarrillos del vehículo para proporcionar alimentación a varios dispositivos cuando viaje. Su EW3990 encaja en el portavasos del vehículo gracias al diseño elaborado. Puerto USB de 2,1 A integrado. El inversor de alimentación carga fácilmente teléfonos inteligentes, tabletas, cámaras de fotos, cámaras de acción, consolas de juego portátiles y otros dispositivos de alimentados a través de USB. Equipado con una buena protección. El inversor de alimentación EW3990 cuenta con las siguientes protecciones: exceso y deficiencia de voltaje, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito. Además, su EW3990 cuenta con un fusible adicional para proteger el vehículo. El enchufe del inversor de alimentación no cuenta con un contacto para toma de tierra.

TECHNICAL

- Continuous Power: 150W
- Peak Power: 300W
- Input Voltage: DC 11-15V (Max 15A)
- Output Voltage: AC 230V +/-10%
- USB: DC 5V (Max 2100mA)
- Sine wave: Modified
- Frequency: 50+/-3Hz
- Under voltage shutdown: 10.8V or lower
- Over voltage shutdown: 15V or higher
- Child protection: Yes
- Under/over voltage protection: Yes
- Over temperature protection: Yes
- Short circuit protection: Yes
- Overload protection: Yes
- Max. amperage: 15A when using 150W powered device
- No load current: 0.45A
- Cable length: 55cm



- Product Weight: 415.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 164 x 245 x 80
- Retail packaging Weight: 483 g
- Master carton Qty: 20
- Master carton Dimension (cm): 515 x 375 x 395
- Master carton Weight: 12.20 kg

