EW1317

Carregador USB de 36 W, de secretária, com 1 porta USB-C com Power Delivery e 3 portas USB A com Smart IC

Carregue 4 tablets ou smartphones em simultâneo

• Carregue 4 tablets ou smartphones em simultâneo com apenas um carregador
• Porta USB C de carregamento rápido para dispositivos com Power Delivery
• Sistema de carregamento Smart IC: ajuste automático da saída de tensão
• Inclui clipe de instalação e fita para instalação fácil e segura; cabo extralongo: 190 cm
• Com proteção contra sobreaquecimento, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito
•

DESCRIPTION

Carregue até 4 tablets ou smartphones em simultâneo com o EW1317, o Carregador USB de 36 W, de secretária. O EW1317 tem 1 porta USB-C com Power Delivery e 3 portas USB A (2,4 A) com Smart IC O Carregador tem m clipe de instalação e fita para posicionamento estável na sua secretária e tem um cabo extralongo com 190 cm. O Carregador de secretária tem proteção contra sobreaquecimento, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito.
Carregue 4 tablets ou smartphones em simultâneo
Carregue até 4 tablets ou smartphones em simultâneo com o Carregador de secretária EW1317. O Carregador tem 1 porta USB-C e 3 portas USB-A.Carregamento rápido com suporte para Power Delivery
O seu dispositivo suporta Power Delivery? Pode carregá-lo ainda mais rapidamente com este carregador do que através de um carregador USB comum. O chip PD do carregador comunica com o chip PD do seu dispositivo para obter o melhor desempenho de carregamento.Suporte para Smart IC
O Carregador USB EW1317 tem 3 portas USB-A (2,4 A) com suporte para Smart IC. O sistema de carregamento Smart IC distribui a corrente disponível entre os dispositivos ligados. Além disso, o carregador inteligente reconhece a corrente necessária para cada dispositivo. O seu tablet e smartphone serão carregados com a quantidade certa de energia.Instalação fácil com o clipe de montagem, fita e cabo extralongo
Fixe o EW1317 na sua secretária com o clipe de instalação e fita incluídos. O Carregador USB ficará seguro. O cabo extralongo de 190 cm permite melhores opções de instalação. Não tem de o colocar mesmo ao lado de uma tomada de rede elétrica.Quadrupla proteção
O Carregador USB tem proteção contra sobreaquecimento, sobretensão, sobrecarga e curto-circuito.

TECHNICAL

• Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz
• 1x USB-C port: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
• 3x USB-A ports: 3 x 5V 2.4A(max.)
• Power delivery support: via USB-C port
• Led indicator: Power LED, white color
• Power usage stand-by: 0.2W
• Power usage max.: 36W
• Dimensions in mm (WxHxD): 107x21x30
• Weight in grams: 215g

LOGISTIC

• Product Weigth: 210.00 g
• Retail packaging Dimension (mm): 88 x 150 x 50
• Retail packaging Weigth: 215 g
• Master carton Qty: 24

- Master carton Dimension (cm): 47 x 36,6 x 24
- Master carton Weigth: 7.90 kg