

EW3945

SAI Línea Interactiva de 700 VA 390W - con toma de tierra

¡Proteja su ordenador y sus archivos con este Sistema de Alimentación Ininterrumpida!

- El SAI Línea Interactiva de 700 VA , con un tiempo de respaldo de aproximadamente 10 minutos a una carga de 120 W
- Alarma sonora y LED de notificación durante un fallo de alimentación, con LEDs de estado
- 6x conectores UE de salida con toma de tierra tipo F con protección contra sobretensiones, de los cuales 3x están equipados con una batería de respaldo
- Entrada: 1x IEC C14 con cable extraíble
- Protección frente a sobretensiones, cortocircuitos, descargas, excesos de carga y sobrecargas
- Adecuado para montura de pared
- La Función AVR permite estabilizar el voltaje de entrada

DESCRIPTION

Proteja su PC y archivos valiosos contra fallas de alimentación y sobretensiones con el SAI Línea Interactiva de 700 VA EW3945 con AVR y protección contra sobretensiones. El SAI está equipado con 6 tomas de salida. El SAI le notifica con una alarma sonora y una notificación de LED durante un corte de alimentación. Le proporciona aproximadamente 10 minutos adicionales de carga de 120 W para guardar sus archivos y apagar su PC de manera segura. El EW3945 le protege frente a sobretensiones, cortocircuitos, descargas, excesos de carga y sobrecargas. El SAI se puede montar en la pared.

Potencia de respaldo de aprox. 10 minutos a 120 W de carga

El SAI Línea Interactiva de 700 VA EW3945 tiene 6 tomas de corriente conectadas a tierra para proteger su PC y archivos valiosos contra fallas y sobrecargas de alimentación. Tiene tres tomas de salida están equipadas con una batería de respaldo y protección contra sobretensiones. Las otras tres tomas de salida tienen protección contra sobretensiones. La batería incorporada del SAI Línea Interactiva le permite guardar sus archivos en aproximadamente 10 minutos a una carga de 120 W. La tensión de salida se mantendrá estable gracias a la función AVR. Notificaciones sonoras y LED durante fallo de alimentación.

El SAI le notifica con una alarma sonora y una notificación de LED durante un corte de alimentación. El SAI también le notifica cuando la batería incorporada se está quedando sin carga. Los LED incorporados de estado le muestran el estado. El EW3945 le protege frente a sobretensiones, cortocircuitos, descargas, excesos de carga y sobrecargas. Fácil de conectar

Es muy fácil conectar un PC u otro dispositivo alimentado al EW3945. Simplemente coloque el enchufe de alimentación del PC u otro dispositivo en la toma de corriente del EW3945. El SAI Línea Interactiva se puede montar en la pared y tiene un cable desmontable.

TECHNICAL

- Output Power: 700 VA 390W
- Input: 230 V~50/60 Hz
- Output: 230 V~50/60 Hz
- Technology: Line Interactive
- Inverter Waveform: Simulated Sine wave
- Voltage stabilization: AVR (Automatic Voltage Regulation)
- Battery: 1 x 12 V / 7 Ah
- Backup time: Approx. 10 minutes for @ 120 W load
- Transfer time: less than 2-6 milliseconds
- Input socket: 1x IEC C14
- Outlet socket: 6x EU socket type F female
- Alarm function: AC fails, Low battery, Overload, Fault
- Protection: Short circuit, discharge, overcharge and overload
- Surge protection: 125 joules
- Control Panel: LED
- Wall mount: Yes
- Weight: 4,5 Kg

- Dimension LxWxH: 280 x 95 x 185 mm
- Power usage stand-alone: 9,5 W
- Equipped with: power cable, 1x spare fuse
- Environment: 0-90 % RH @ 0-40 °C (non-condensing)
- Colour: Black
- Replaceable Battery: Yes
-

LOGISTIC

- Product Weigh: 4500.00 g
- Retail packaging Dimension (mm): 390 x 290 x 180
- Retail packaging Weigh: 10400 g
- Master carton Qty: 2
- Master carton Dimension (cm): 50 x 37 x 27,5
- Master carton Weigh: 20.50 kg

