# EW3893

## Alimentatore dedicato per Notebook da 65W 18.5V 3.5A, 19.5V 3.33A per HP/COMPAQ, HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series. Connettore: 7.4*5.0mm

• Alimentatore con selezione di tensione automatica
• Completo di un connettore 7.4*5.0mm
• Compatibile con: HP Compaq Business notebooks: nc2400, nc2400, nc4200,nc4400,nc6220,nc6230,nc6320,nc6400 nx6310,nx6315,nx6320,nx6325,nx7300,nx7400, 2210, 2210b, 2510, 2510b, 2510p, 2710, 2710b, 6510b, 6515b, 6710b, 6715b, 6715s, 6720t, 6910b, 8510b,8510w,8710b,8710w,TabletPC TC4400; HP Pavillion DV2,DV3, DV4, DV5,DV6,DV7 series , Compaq Presario CQ20, CQ40,CQ45, CQ50, CQ60, CQ70 series;HP G70 series; HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series
• Con protezione da surriscaldamento, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito
• Smette di caricare quando la batteria è completamente carica

**DESCRIPTION**

Hai perso o si è guastato l'alimentatore del tuo notebook, o te ne serve uno di riserva? L'Adattatore dedicato per notebook Ewent EW3893 da 65W 18.5V 3.5A, 19.5V 3.33A per HP/COMPAQ, HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series è un perfetto sostituto a quello ricevuto in dotazione con il tuo notebook.
Connettori robusti e di qualità
Tutti gli alimentatori per notebook Ewent sono realizzati con componenti solide e di qualità, e si inseriscono perfettamente nel foro di alimentazione del notebook. L'alimentatore EW3893 è dotato di 1 connettore dalle dimensioni 7.4*5.0mm, adatto per notebook HP/COMPAQ, HP Ultrabook ENVY 13t Spectre series. Questo adattatore dedicato si adatta automaticamente al voltaggio richiesto, grazie alla tecnologia intelligente di cui è dotato, in grado di rilevare quale connettore è inserito. Per trovare il connettore che ti serve per il tuo notebook, ti raccomandiamo di verificare non solo che le dimensioni coincidano e quindi il connettori "entri", ma anche di controllare che il voltaggio indicato sul connettore dell'adattatore sia quello corretto per il tuo notebook. Per conoscere il voltaggio di ciascun connettore, ti invitiamo a fare riferimento alla confezione o etichetta dell'alimentatore originale.
Ottimale per la sicurezza
Non sono state fatte delle concessioni per la sicurezza. L'adattatore dispone di un sistema di protezione intelligente quadruplicato, che protegge contro il surriscaldamento, sovratensione, su circuiti di corrente e corto. Inoltre, la scheda di ricarica si ferma quando si accorge che la batteria è piena.
Come si calcola il wattaggio del notebook
Per sapere se il caricatore dedicato è adatto per il tuo notebook, bisogna calcolare il wattaggio del portatile. Prima controllare il caricatore originale oppure le proprietà del notebook. Poi moltiplicare i Volt per l'amperaggio per ottenere il wattaggio totale necessario. Ad esempio: se il caricatore originale ha un'uscita di 15V 3A, è necessario un adattatore con una potenza minima di 45 Watt (15V x 3A).

**TECHNICAL**

• Maximum Power: 65W
• Input: 110-240V~, 50/60Hz, 1,5A Max
• Output: 18.5VDC, 3,51A, 65,0W; 19,5VDC, 3,33A, 65,0W
• Converter Efficiency: ≥ 88%
• Size: 109 x 47 x 30 mm
• Weight: 240g
• DC Cable lenght: 120 cm
• AC Cable lenght: 150 cm
• Full Protection: Over Voltage Protection, Over Power Protection, Over Current Protection, Short Circuiti Protection, Over Temperature Protection

**LOGISTIC**

• Product Weigth:

(m

n):